

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后来请妥善保管，以备日后参考之用。

简述

基本功能：嵌入式 LED射灯，可做基础照明、局部照明。

适用场所：家居、商场、酒店、会议室、办公室、过道等室内场所。

技术参数：

产品型号	额定电压	额定功率	使用光源	额定电流 (A)	功率因数 (cosφ)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	产品寿命 (H)
LTH010503	36V	5W(1×5W/LED模块)	LED	0.12A	/	Φ65*68.5	Φ55	20000
LTH010703	36V	7W(1×7W/LED模块)	LED	0.165A	/	Φ65*68.5	Φ55	20000
LTH010504	36V	5W(1×5W/LED模块)	LED	0.12A	/	Φ65*76	Φ55	20000
LTH010704	36V	7W(1×7W/LED模块)	LED	0.165A	/	Φ65*76	Φ55	20000
LTH010903	36V	9W(1×9W/LED模块)	LED	0.215A	/	Φ83.5*96	Φ75	20000
LTH011203	36V	12W(1×12W/LED模块)	LED	0.28A	/	Φ83.5*96	Φ75	20000
LTH010904	36V	9W(1×9W/LED模块)	LED	0.215A	/	Φ83.5*102.5	Φ75	20000
LTH011204	36V	12W(1×12W/LED模块)	LED	0.28A	/	Φ83.5*102.5	Φ75	20000

安全规定



警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压 DC36V）。
（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 灯具不宜被隔热材料覆盖。
- 不能将灯具安装于不稳固的场所。
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 灯具不得与其它电器串联，不能和调光器并联使用。
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
（维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其它部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572的标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

安装方法


⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电。

1



对应灯具尺寸
进行开孔



2




3



对插连接




4



手指按压弹片

5



角度不可调	配对控制装置
LTH010503	OP-DY220/5-120CC-01
LTH010703	OP-DY220/7-165CC
LTH010903	OP-DY220/9-215CC
LTH011203	OP-DY220/12-280CC

角度可调	配对控制装置
LTH010504	OP-DY220/5-120CC-01
LTH010704	OP-DY220/7-165CC
LTH010904	OP-DY220/9-215CC
LTH011204	OP-DY220/12-280CC



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

注意：

接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。

此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换！

灯具保养及维护

⚠ 警告：保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起，电子件保修两年，塑件不保修
注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准备）
执行标准：GB7000.1 GB7000.202

OPPLE
欧普照明

产品检验合格证

品名：LED射灯
检验员：02
检验日期：见产品本体

欧普照明电器(中山)有限公司
地址：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

